



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΡΕΛΕ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Εφαρμόζοντας αυτή τη συνδεσμολογία που βλέπετε δεξιά σας μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

1ον. Αν θέλετε οι ωρομετρητές να γράφουν με το άνοιγμα των βανών αυτονομίας τότε γεφυρώστε τα σημεία σύνδεσης του θερμοστάτη ωρομετρητών .

2ον.Επειδή ο πίνακας αυτός κάνει αυτόματα εκτόνωση της θερμοκρασίας του λέβητα δεν χρειάζετε by-pass η εγκατάσταση . Όταν δώσει εντολή κλεισίματος ο τελευταίος χρήστης τότε η βάνα του μένει ανοιχτή, ο καυστήρας τείθεται εκτός και ο κυκλοφορητής δουλεύει όσο του επιτρέπει ο θερμοστάτης εκτόνωσης. Όταν ανοίξει κάποια άλλη βάνα αμέσως κλείνει αυτή που είχε μείνει ανοιχτή .

Αν δεν θέλετε να συνδέσετε θερμοστάτη (για οικονομία), τότε για να έχετε εκτόνωση του λέβητα κάνετε γέφυρα στα σημεία σύνδεσής του και ο κυκλοφορητής θα δουλεύει με έλεγχο από το θερμοστάτη του.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΟ ΚΑΦΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ ΝΑ ΜΟΝΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ Η ΒΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΧΕΙ ΤΑΣΗ

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΗΛΗΣ

